


ころがしエンド(一本止)取扱説明書


品番 **DMP161SGEM** 呼び **16** (10コ入)



- ケーブルの二重天井、はり側面、間仕切壁への引きおろしなどに使用します。
- 型枠へは、付属のスクリー釘1本で、固定できます。
- 型枠解体後、スクリー釘をころがしエンド本体から除去できます。
- 開口部は、防トロキャップ付きです。

型枠への取り付け・接続

- ① 付属のスクリー釘を打ちつけ、型枠へ固定してください。
- ② マークが接続の矢印の位置にあることを確認して、PF管を差し込んでください。
- ③ 接続後、PF管を手前に引き、しっかりと接続されていることを確認してください。




配管の解除

マークを解除の矢印位置まで回して、PF管を引き抜いてください。

⚠ 注意


解除後は、必ず元の接続の位置まで、ただちに戻してください。
再使用できなくなるおそれがあります。



ころがしエンド（一本止）取扱説明書

防トロキャップの取り外し

防トロキャップの凹部をペンチでつかみ、引き抜いてください。



型枠解体後の釘の除去

釘頭をペンチ等でトロ侵入防止膜を破るように倒せば、釘は簡単に引き抜けます。

